

## PROFESSIONAL Finder von PAJ

Der PROFESSIONAL Finder von PAJ ist ein Komplettpaket für den KFZ-Bereich. Er wird an einer 12–24 Volt Batterie angeschlossen und kann so dauerhaft betrieben werden. Dank der externen Antenne des PROFESSIONAL Finders ist der Empfang des GPS-FINDERS herausragend gut. Zudem ist er durch eine Vielzahl an Funktionen sowie sein robustes Metallgehäuse für zahlreiche Einsatzbereiche hervorragend geeignet.



### Ihre Vorteile mit dem PROFESSIONAL Finder von PAJ

- Super GSM/GPS Empfang (Handynetz) durch externe Antennen
- Direktanschluss an KFZ-Batterie (12-24V) – kein manuelles Laden
- Alarmmeldung sobald der GPS FINDER von der Stromzufuhr abgeklemmt wird.
- Dank des kleinen internen Akkus kann auch nach Stromunterbrechung die Position übertragen werden.

#### Funktionen:

- Standortübermittlung per Anruf und SMS
- SOS-Taste
- Alarm beim Verlassen einen festgelegten Radius
- Alarm bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Geräusch- und Gesprächswiedergabe

#### Lieferumfang:

- PROFESSIONAL Finder von PAJ
- GPS-Antenne inkl. Magnet
- GSM-Antenne inkl. Klebestreifen
- Kabelbaum inkl. SOS-Taste und Steckschuhe
- Mikro
- Bedienungsanleitung

**HINWEIS:** Sie benötigen zur Nutzung des GPS-FINDERS noch eine SIM-Karte. Diese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

#### Technische Daten:

<b>Abmessungen</b>	83 mm X 54 mm X 26 mm
<b>Gewicht</b>	130 g
<b>GPS-Genauigkeit</b>	bis zu 5 m*
<b>Eingebauter Akku</b>	3,7 V 500 mAh Li-ion
<b>Zeit bis zum Start</b>	Kaltstart ca. 1-3 min Standby ca. 35 Sek. in Betrieb ca. 5 Sek
<b>Anschluss (Externe Batterie)</b>	12-24V**
<b>Stromverbrauch</b>	Standby 10-20mA / sonst 80 - 150mA
<b>Netzwerk</b>	GSM / GPRS
<b>GPS-Empfang</b>	-159 dBm
<b>GSM / GPRS Modul</b>	Simcom Sim900
<b>GPS-Chip</b>	SIRF3 Chipsatz
<b>Band</b>	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
<b>Lagertemperatur</b>	von -40°C bis +55°C
<b>Betriebsumgebung</b>	von -10°C bis +55°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	5% - 95%
<b>SIM-Karte</b>	Standard

\*Die GPS-Genauigkeit ist abhängig vom GPS-Empfang des Finders.

\*\* Wenn es dazu kommen sollte, dass die Verbindung zwischen externer Batterie und GPS FINDER unterbrochen wird, dann übernimmt die eingebaute Batterie.



PAJ UG (haftungsbeschränkt)  
Am Wieschen 1  
51570 Windeck  
Deutschland

www.paj-gps.de  
Tel.: +49 (0) 2292 39 499 59  
E-Mail: info@paj-gps.de  
Mo. Di. Do. Fr. 10:00 – 16:00 Uhr  
Mi. per E-Mail & Rückrufservice